

# Service-Programme

| Funktion | Betätigung | Anzeige | Bemerkung |
|----------|------------|---------|-----------|
|----------|------------|---------|-----------|

## 1.1 Bedienschema

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>The diagrams illustrate three different control panel layouts. Each layout includes a power button on the left, a row of three buttons labeled A, B, and C, a digital display showing 'P0', and a Start button on the right. The display also shows 'h. min.' and some icons.</p> |  | <p>Tastenbezeichnung</p> <p>Blenden sind beispielhaft, verschiedene Designs sind möglich</p> |
|--|--|--|--|

## 1.2 Sonderprogramme

|                             |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| <p><b>Voraussetzung</b></p> |  |  | <p>Gerät einschalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerät befindet sich im Spülprogramm -&gt; dann „Reset“ durchführen</li> <li>- Gerät ausschalten und nochmals einschalten</li> <li>- Gerät befindet sich in der Programmauswahl -&gt; dann weiter mit nächstem Schritt (Anwahl)</li> </ul> |
| <p><b>Anwahl</b></p>        |  |  | <p>Gerät ausschalten</p>   |
|                             |  |  | <p>Taste „B“ + „C“ drücken und gedrückt halten</p>   |
|                             |  |  | <p>„Hauptschalter“ betätigen</p>   |

|                                 |   |                   |                  |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| <p>Aufruf Service-Programme</p> | <p>Document-No.: 5600 0000156877 ASP DE</p> | <p>Revision G</p> | <p>Seite-Nr.</p> |
|                                 | <p>Material-No.: 9000.361.481</p>           |                   | <p>1 of 3</p>    |

# Service-Programme

| Funktion | Betätigung | Anzeige                                      | Bemerkung  |
|----------|------------|--|--|
|          |            | P0   | Tasten lösen wenn im Display P0 angezeigt wird   |
| Auswahl  |            | P0 ... P7                                    | Taste „B“ betätigen bis gewünschtes Programm ausgewählt ist  |
|          |            | P0<br>P1<br>P2<br>P3<br>P4<br>P5<br>P6<br>P7 | Fehlerspeicher<br>Kundendienst - Prüfprogramm<br>Nicht KD-relevant<br>Nicht KD-relevant<br>Nicht KD-relevant<br>Nicht KD-relevant<br>Nicht KD-relevant<br>Verkaufsräumprogramm |

## 1.3 Fehlerspeicher auslesen

|  |  |             |   |
|--|--|-------------|---|
|  |  | P0          | Aktivieren: Taste „C“ drücken                     |
|  |  | C:00...C:07 | Speicherplatznummer: Taste „C“ gedrückt halten    |
|  |  | E:00...E:32 | Speicherplatzinhalt (Fehlercode): Taste „C“ lösen |

## 1.4 Kundendienst - Prüfprogramm

|                          |  |             |   |
|--------------------------|--|-------------|---|
|                          |  | P1          | Taste „B“ drücken bis im Display P1 angezeigt wird  |
|                          |  | S:00...S:xy | Aktivieren: Taste „C“ drücken   |
| Prüfschritt überspringen |  | S:00...S:xy | Taste „B“ drücken<br>Nicht alle Prüfschritte können übersprungen werden (siehe Kundendienst – Prüfprogramm) |

|   |                                      |            |           |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|
|   | Document-No.: 5600 0000156877 ASP DE | Revision G | Seite-Nr. |
| Aufruf Service-Programme  | Material-No.: 9000.361.481           |            | 2 of 3    |
| The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved. |                                      |            |           |

# Service-Programme

| Funktion | Betätigung | Anzeige | Bemerkung |
|----------|------------|---------|-----------|
|----------|------------|---------|-----------|

## 1.5 Sonderprogramme Abbruch

|                                     |                 |                 |  |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| Im Fehlerspeicher (P0)              | ①<br>↑<br>A B C | Start<br>○      | „Hauptschalter“ ausschalten                      |
| Im Kundendienst - Prüfprogramm (P1) | ①<br>A B C      | Start<br>○<br>↑ | 0:01<br>Taste „Start“ 3 Sekunden drücken (Reset) |
|                                     | ①<br>↑<br>A B C | Start<br>○      | „Hauptschalter“ ausschalten                      |

## 1.6 Verkaufsraumprogramm

|         |                   |                 |  |
|---------|-------------------|-----------------|--|
| Anwahl  | ①<br>A B C<br>↑   | Start<br>○      | P7<br>Taste „B“ drücken bis im Display P7 angezeigt wird   |
|         | ①<br>A B C<br>↑   | Start<br>○      | 1:23<br>Aktivieren: Taste „C“ drücken  |
|         | Tür               |                 | Bei Bedienung von vorne:<br>Tür öffnen und wieder schließen<br><br>Bei Bedienung von oben:<br>Tür schließen, öffnen und wieder schließen |
| Abbruch | Tür               |                 | Nur bei Bedienung von oben:<br>Bei laufendem Programm Tür öffnen   |
|         | ①<br>A B C        | Start<br>○<br>↑ | 0:01<br>Taste „Start“ 3 Sekunden drücken (Reset)   |
|         | ①<br>A B C<br>↑ ↑ | Start<br>○      | Taste „B“ + „C“ gedrückt halten  |
|         | ①<br>↑<br>A B C   | Start<br>○      | „Hauptschalter“ ausschalten  |

|   |                                      |            |           |
|---|--------------------------------------|------------|-----------|
|   | Document-No.: 5600 0000156877 ASP DE | Revision G | Seite-Nr. |
| Aufruf Service-Programme  | Material-No.: 9000.361.481           |            | 3 of 3    |
| The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved. |                                      |            |           |