
Umrüstsatz ET-Nr. 539479 als Ersatz für Transistorplatine 502318

Die Transistorplatine (ET-Nr. 502318) und die Gleichrichterplatine (ET-Nr. 502317) stehen als Ersatzteile nicht mehr zur Verfügung.

Um beim Ausfall dieser Teile noch eine Instandsetzung vornehmen zu können steht eine Baugruppe zur Verfügung, bestehend aus:

- Schaltereinheit
- Vorwiderstand komplett
- Beleuchtungseinheit
- Verdrahtung

Nicht in der Baugruppe enthalten sind die Motoreinheit und die Leuchtstofflampe.

Bedien- und Beleuchtungseinheit werden anstelle der alten Bauteile montiert. Der Vorwiderstand wird an der Vorderseite des Lüftergehäuses montiert. Dazu müssen in das Lüftergehäuse unter Verwendung der Widerstandtragplatte als Schablone 4 Befestigungslöcher gebohrt werden.

Anschließend ist Widerstandseinheit mit Blechschrauben zu befestigen.

Achtung: sollte ein Lüftergehäuse aus Kunststoff vorhanden sein, so muß dieses gegen ein Metallgehäuse (ET-Nr. 503166) ausgetauscht werden.